

APSAUGOS SISTEMA
PC6010

VARTOTOJO

INSTRUKCIJA



DSC[®]

1. Pagrindinės sąvokos

Kodas: Keturių skaitmenų kodas, leidžiantis įjungti ir išjungti srities apsaugą, ir naudotis kitomis sistemos funkcijomis.

Aliarmas: Zonos būseną, kai pažeidžiama zona (t.y. dūmų daviklis aptinka dūmus, judesio jutiklis nustato judėjimą, nutraukiamas durų ar langų kontaktas ir pan.).

Sritis: Zonų grupė, kurią galima nepriklausomai įjungti ir išjungti.

Gedimas: Apsaugos centralė nuolat tikrina savo būseną. Jei centrinis įrenginys aptinka nukrypimą nuo normos ar nelaistina įvyki (pvz., dingio maitinimo įtampa), tai indikuojama klaviatūroje.

Pradinis ekranas: Tai ką rodo klaviatūros ekranas prieš surenkant kodą:

```
12:00 2001/01/01
Enter Your Code
```

Zona: Patalpų dalis stebima jutikliais.

2. Srities apsaugos įjungimas ir išjungimas

Čia aprašoma kaip srities apsaugą įjungti ir išjungti.

2.1 Kodo surinkimas.

Prieš naudojantis bet kokia apsaugos sistemos funkcija pirmiausiai reikia surinkti kodą. Klaviatūra rodo pradinį ekraną:

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01

Enter Your Code Klaviatūroje surinkite savo kodą.

Jei surinkote teisingą kodą, klaviatūra triskart trumpai pyptels ir parodys naują užrašą, pvz.:

Do You Want To

Turn Areas On? Eikite į žingsnį 4.

Jei surinkote neteisingą kodą

Žingsnis 2 Jei surinkote neteisingą kodą, išgirsite ilgą pyptelėjimą ir pamatysite pranešimą

Code Not Valid

Please Try Again

Po 2 sekundžių klaviatūra parodys:

12:00 2001/01/01

Enter Your Code

Žingsnis 3 Surinkite kodą. Jei surinkote teisingą kodą, klaviatūra triskart trumpai pyptels ir parodys užrašą:

Do You Want To

Turn Areas On?

Jei surinkote teisingą kodą

Žingsnis 4 Į visus klaviatūros pranešimus atsakykite klavišais **Yes** arba **No**.

2.2 Visų sričių įjungimas apsaugon

Čia aprašoma kaip įjungti visas sritis, kurias jums leidžiama valdyti. Prieš įjungiant sritį reikia įsitikinti, kad ji paruošta įjungimui, t.y. uždarytos visos durys ir langai bei nėra judėjimo saugomose patalpose.

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01
Enter Your Code Klaviatūroje surinkite savo kodą.

Klaviatūra triskart trumpai pyptels ir parodys užrašą:

Žingsnis 2 Do You Want To
Turn Areas On? Patvirtindami spauskite Yes.

Žingsnis 3 Klaviatūros užrašas:
Turn ON All
Your Areas? Patvirtindami spauskite Yes.

Žingsnis 4 Klaviatūra triskart trumpai pyptels ir parodys užrašą:
All Your Areas
Are Turning On vėliau

Piease Leave
Now... 120

Žingsnis 5 Klaviatūra pradės skaičiuoti išėjimo laiką (skaičius apatiniame dešiniajame kampe rodo kiek liko laiko iki signalizacijos įjungimo. Sritis įsijungs apsaugoms, kai baigsis išėjimo laikas.

Pastaba: Klavišo Cancel paspaudimas nesustabdys srities įjungimo. Tam reikia surinkti kodą.

Problemos

Jei įjungimo metu pamatysite pranešimą

Attempt Failed

View Problems?

viena ar daugiau zonų atviros ar yra kitų problemų. Žr. 2.4 punktą.

2.3 Kai kurių sričių įjungimas apsaugai

Čia aprašoma kaip įjungti apsaugai kai kurias sritis, kurioms valdyti jūs turite teisę. Prieš įjungiant sritį reikia įsitikinti, kad ji paruošta įjungimui (t.y. ar visi langai ir durys uždaryta, ar nėra srities patalpose judėjimo)

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01
Enter Your Code Klaviatūroje surinkite savo kodą.

Klaviatūra triskart trumpai pyptels ir parodys užrašą:

Žingsnis 2 Do You Want To
Turn Areas On? Patvirtindami spauskite Yes.

Žingsnis 3 Klaviatūros užrašas:
Turn ON All
Your Areas? Spauskite No.

Žingsnis 4 Klaviatūra pateiks sąrašą sričių, kurių valdymui jums suteikta teisė. Pvz.:

Turn ON All
Your Areas?

Jei šią sritį neįjungiate, spauskite No. Klaviatūra pateiks sekančią sritį.
Jei norite šią sritį įjungti, spauskite Yes. Klaviatūra parodys užrašą:

Srities įjungimas su atviromis zonomis

Jei peržiūrėję atvirų ir sugedusių zonų sąrašą, nuspręsite vistiek įjungti sritį apsaugon, spauskite **Yes**.

Klaviatūra praneš:

**Warning—Security
Reduced**

Jei matote šį pranešimą jūs galite tęsti apsaugos įjungimą, bet žinokite, kad dalis zonų išliks nesaugomomis.

Klaviatūra praneš:

**Press (YES) to
Confirm...**

Tęsdami signalizacijos įjungimą, eikite į žingsnį 6.

Nenorėdami įjungti signalizaciją, eikite į žingsnį 7.

Žingsnis 6 Įjungdami signalizaciją su atviromis zonomis, spauskite **Yes**. Klaviatūra praneš:

**Warning
Confirmed**

Sistema įjungs apsaugą, ir klaviatūra pradės skaičiuoti išėjimo laiką:

**Please Leave
Now... 120**

Jei esate įjugiamoje srityje, išeikite per išėjimo duris.

Esant reikalui praneškite apie problemas atsakingam asmeniui.

2.5 Visų apsaugos sričių išjungimas

Ši procedūra aprašo kaip išjungti visas sritis, kurių valdymui jūs turite teisę.

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01

Enter Your Code Surinkite savo kodą.

Žingsnis 2. Jei kai kurios sritys yra išjungtos, klaviatūra praneš:

**Do You Want To
Turn Areas On?** Spauskite **No**.

Žingsnis 3. Klaviatūra praneš:

**Do You Want To
Turn Areas Off?** Spauskite **Yes**.

Žingsnis 4. Klaviatūra praneš:

**Turn Off All
Your Areas?** Spauskite **Yes**.

Žingsnis 5. Klaviatūra pyptels tris kartus ir pasirodys pranešimas:

**All Your Areas
Are Now OFF!**

Žingsnis 6. Klaviatūra parodys pradinį ekraną.

2.6 Kai kurių sričių išjungimas

Ši procedūra aprašo kaip išjungiami viena ar kelios sritys.

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01
Enter Your Code Surinkite savo kodą.

Žingsnis 2. Jei kai kurios sritys yra išjungtos, klaviatūra praneš:
Do You Want To
Turn Areas On? Spauskite **No**.

Žingsnis 3. Klaviatūra praneš:
Do You Want To
Turn Areas Off? Spauskite **Yes**.

Žingsnis 4. Klaviatūra praneš:
Turn Off All
Your Areas? Spauskite **No**.

Žingsnis 5. Klaviatūra pateiks sąrašą jūsų valdomų sričių kurios šiuo metu įjungtos, pvz.:
Turn OFF Area?
Area 1

Jei nenorite išjungti šią sritį, spauskite **No**.

Jei šią sritį norite išjungti, spauskite **Yes**. Klaviatūra praneš:
Area 1
Is Now OFF!

Žingsnis 6. Kai peržiūrėsite visą sričių sąrašą, klaviatūra praneš:
End of List
Exit Now?

Jei norite iš naujo peržiūrėti sąrašą, spauskite **No**, kitu atveju spauskite **Yes**.

3. Garsinės signalizacijos išjuungimas aliarmo ir gedimo pranešimų ištrynimasis

Pastaba: Jei įvyko aliarmas, įmanoma kad įsilaužė pažeidėjas. Imkitės atitinkamų veiksmų. Jei aliarmas kilo be regimų priežasčių, kreipkitės į signalizacijos specialistus.

3.1 Sirenos išjungimas

Jei aliarmo metu įsijungia sirena, ją galima išjunktį atliekant sekančią procedūrą:

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01
Enter Your Code Surinkite savo kodą.

Žingsnis 2. Jei sritis, kurioje įvyko aliarmas, įjungta ir klaviatūra yra priskirta šiai sričiai, sirena išsijungs ir sritis bus išjungta. Klaviatūra praneš:
Area 1
is now OFF!

Jei sritis, kurioje įvyko aliarmas, išjungta ir klaviatūra yra priskirta šiai sričiai, klaviatūra praneš:

Silence Local

Alarm?

Kad išjungtumėte sireną, spauskite **Yes**.

Klaviatūra praneš:

Local Alarm

Is Now OFF!

Žingsnis 3. Jei sirena skambės toliai dėl kitos stities, klaviatūra praneš:

Turn Off

Remote Alarms?

Kad išjungtumėte sireną, spauskite **Yes**.

Žingsnis 4. Sirena išsijungs kitose srityse. Klaviatūra praneš:

Remote Alarms

Are Now OFF?

Klaviatūra grįš į pradinį ekraną.

3.2 Aliarmo pranešimų ištrynimas

Čia aprašoma kaip peržiūrėti ir ištrinti pranešimus apie aliarmus.

Žingsnis 1. Jei surinkote kodą ar išjungėte signalizaciją po įvykusio aliarmo, klaviatūra praneš:

There are Alarms

View Alarm List?

Jei paspausite **No**, klaviatūra pateiks sekantį meniu langą.

Jei paspausite **Yes**, klaviatūra parodys aliarmų sąrašą, pvz.:

Area 1 >

Zone 1

Žingsnis 2. Naudodami klavišus < > peržiūrėkite visus aliarmus. Kai peržiūrėsite visą sąrašą klaviatūra praneš:

End of List

Clear Alarms?

Žingsnis 3. Jei nenorite išvalyti aliarmų atmintį, spauskite **No**. Klaviatūra parodys pirmo žingsnio pranešimą.

Jei norite išvalyti aliarmų atmintį, spauskite **Yes**. Klaviatūra praneš:

Detector Reset

Alarm(s) Now

In Progress

vėliau

Cleared!

Klaviatūra sugrįš į pradinį meniu.

Jei klaviatūra praneš:

Unable to Clear

All Alarm(s)!

Tai reiškia, kad sistema negali atstatyti vieno ar kelių daviklių. Praneškite apie problemą atitinkamiems asmenims.

3.3 Gedimų sąrašo peržiūrėjimas ir ištrynimasis

Signalizacijos sistema tikrina savo būseną ir praneša apie aptiktus gedimus.

Jeigu aptinkamas gedimas, klaviatūra pypsi po du kartus kas 10 sekundžių. Surinkite savo kodą ir atlikite žemiau pateiktą procedūrą, kad peržiūrėtumėte gedimų sąrašą.

Žingsnis 1 12:00 2001/01/01

Enter Your Code Surinkite savo kodą.

Jeigu yra gedimų, klaviatūra praneš:

System Fault

View Fault List? Išėiti iš gedimų sąrašo, spauskite **No**.

Jeigu norite peržiūrėti gedimus, spauskite **Yes**.

Žingsnis 2. Klaviatūra pateiks gedimų sąrašą, pvz.:

Telephone Line

Fault

Jeigu matote simbolį >, naudodamiesi klavišais < > peržiūrėkite

sąrašą.

Žingsnis 3. Kai prieisite sąrašo pabaigą, klaviatūra praneš:

End of List

Clear Faults? Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **No**.

Jeigu norite išvalyti gedimų atmintį, spauskite **Yes**.

Žingsnis 4. Sistema bandys panaikinti gedimų pranešimus. Jeigu tuo metu visi gedimai bus atsistatę, klaviatūra praneš:

Fault(s) Now

Cleared!

Žingsnis 5. Jeigu sistema aptinka neatsistatčiusius gedimus, klaviatūra praneš:

Unable to Clear

Call for Service

All Fault(s)! vėliau

Exit Now?

Jeigu vėl norite peržiūrėti gedimus, spauskite **No**.

Jeigu norite išėiti iš gedimų sąrašo, spauskite **Yes**.